

luminAXS

Lettoce senza contatto con 2, 16 o nessun tasto

Il lettore "luminAXS" è ideale per sistemi di controllo degli accessi e per l'attivazione e disattivazione di sistemi di allarme antintrusione. L'alloggiamento stretto, piatto e robusto permette al lettore di soddisfare i requisiti di design architettonico moderno. Grazie all'anello luminoso individualmente programmabile, è possibile realizzare una corrispondenza di colori in base ai requisiti del cliente.

I lettori sono disponibili con interfaccia wiegand, per poter usufruire di un'ampia gamma di possibilità di applicazioni.

Display al LED/anello luminoso

I 3 LED del lettore (verde, giallo, rosso) sono generalmente controllati dal pannello durante il normale funzionamento. I colori dell'anello luminoso e i LED possono essere configurati attraverso la finestra di programmazione.

La retroilluminazione del tastierino e un segnale acustico integrato offrono un chiaro riscontro durante il funzionamento.

Interfacce

I lettori della serie "LuminAXS" possono essere facilmente integrati nei sistemi di controllo degli accessi di Honeywell e nella tecnologia di rilevamento antintrusione di Honeywell attraverso le interfacce standard wiegand.

Telaio per montaggio

Grazie al telaio per il montaggio in dotazione, il lettore può anche essere montato separatamente, rapidamente e in maniera semplice senza scatola europea.

Accessori opzionali

L'alloggiamento funzionale è completato dalla copertura visiva opzionale e da una piastra a parete per il montaggio a vista.



Copertura visiva opzionale



Opzione piastra da parete per montaggio a vista

FUNZIONI E VANTAGGI

- Tecnologia di lettura MIFARE DESFire EV1/EV2 criptata
- Superficie resistente IP65
- Tastierino robusto, retroilluminato
- Disponibile senza tastierino
- Design compatto
- Alloggiamento piccolo, piatto, robusto
- Semplice installazione
- Adatto per interni ed esterni
- 3 LED di stato
- Anello luminoso, programmabile
- Funzione corrispondenza antenna automatica anche in metallo
- Segnale acustico integrato
- Interfaccia Wiegand
- Rilevamento manomissione
- Alloggiamento a parete, opzione montaggio a vista, copertura visiva e configurazione strumento USB disponibile

luminAXS Caratteristiche tecniche

SPECIFICHE TECNICHE	
Tensione di esercizio nominale	+12 V DC
Gamma tensione di esercizio nominale	9 to 15 V DC
Corrente assorbita (stand-by) Mifare	<40mA
Interfaccia	Wiegand
Tecnologia di lettura	MIFARE DESFire EV1/EV2, MIFARE Classic
Tipo di protezione EN 60529	IP65
Classe ambientale come da VdS	III
Temperatura di esercizio	-25 °C to +65 °C
Temperatura di riposo	-30 °C to +70 °C
Dimensioni lettore (L x A x P)	80,4 x 80,4 x 13,5 mm
Dimensioni piastra a parete (L x A x P)	80,4 x 80,4 x 6 mm
Dimensioni copertura visiva (L x A x P)	95 x 89,2 x 50 mm
Colore	graphite gray (similar to RAL 7024)

INFORMAZIONI PRODOTTI PER ORDINAZIONI	
Codice articolo	Descrizione
LU4500BHONA	Lettore wiegand luminAXS MifareD
LU4500BHONA LU4516BHONA	Lettore wiegand a 16 tasti luminAXS MifareD
LU4502BHONA	Lettore wiegand a 2 tasti luminAXS MifareD
LU45BHONA	Lettore wiegand senza LR luminAXS MifareD
INFORMAZIONI ORDINAZIONI ACCESSORI	
LU45BB	Piastra da parete luminAXS per montaggio a vista
LU45COV	Copertura visiva luminAXS
LU45USBCONF	Strumento di configurazione USB
LU45SCR	Cappuccio, vite copertura, set, luminAXS
CREDENZIALI INFORMAZIONI SULLE ORDINAZIONI	
ODPEV28N38	Scheda Mifare DesFEV2 8k 38bit-OmniAss&lum
ODKEV28N38	Tastierino Mifare DesFEV2 8k 38bit-OmniAss&lum



Per maggiori informazioni

www.security.honeywell.de

Honeywell Security Group

Johannes-Mauthe-Straße 14

72458 Albstadt

Germania

www.honeywell.com

Honeywell si riserva il diritto, senza alcuna notifica, di apportare modifiche al design o alle specifiche del prodotto.

HSCI-luminAXS-02-IT(0818)DS-E

© 2018 Honeywell International Inc.

Honeywell